MAGNETAR SLIM

4-FLAMMIG

verolight®



Schnelle Montage
mit Magnetbefestigung



UMRÜSTUNG VON KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN AUF LED

- DIP-SWITCH FÜR LICHTFARBE: C2 (3000–4000 K)
- DALI OPTIONAL VERFÜGBAR
- UMRÜSTUNG VON 4-FLAMMIGEN LEUCHTSTOFFLEUCHTEN MÖGLICH
- INKL. MAGNETISCHE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT FÜR LEUCHTE UND NETZTEIL

5 JAHRE GARANTIE

MAGNETAR SLIM **4-FLAMMIG**

verolight®

Technische Daten 4-flammige Variante

Leistung	4x 16 W
Lichtfarbe	C2: 3000 - 4000 K
Lichtstrom 3000 K	4x 2128 lm
Lichtausbeute 3000 K	133 lm/W
Lichtstrom 4000 K	4x 2272 lm
Lichtausbeute 4000 K	142 lm/W
Länge	4x 549 mm
CRI (Ra)	>80
Abstrahlwinkel	130°
Schutzart	IP 40 / IK 04 (Netzteil IP 20)
Schutzklasse	Leuchte SK III / Netzteil SK I
Umgebungstemperatur	-20°C ~ 50°C
Spannung	Uin = AC 230 V / Uout = Max 56 V SELV
Strom	Iout = 2000 mA CC
Netzteil	On-Off oder DALI
Lebensdauer	72.000 h
Gehäusematerial	Aluminium eloxiert
Gehäusefarbe	unlackiert

Masse (ohne Magnete)

Profilleuchte



Netzteil



4-FLAMMIG

Artikel-Nr.	Netzteil	Länge	Leistung
92.MTS40549A.C2.ON	On-Off	4x 549 mm	4x 16 W
92.MTS40549A.C2.DA	DALI	4x 549 mm	4x 16 W

4-FLAMMIG inkl. NOT-Paket

Artikel-Nr.	Netzteil	Länge	Leistung
92.MTS40549A.C2.ON.ELS01.1	On-Off	4x 549 mm	4x 16 W



CRI >80 | 130° | IP 20 | t_a -20°C~50°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 28.07.2026